

Fichiers de ressources

I - Le fichier texte (.rc)

Les commentaires
sont marqués par //

On peut inclure les icônes et les
images dans le fichier de
ressources

```
// SYNTAXE
// RC /r /fo TEST.RES TEST.RC

// IMAGES ET ICONES...
2 ICON "D:\IMAGES\ICONS\MISC\CHECKMRK.ICO"
3 BITMAP "D:\IMAGES\BMP\COMPUTER\MsgBox01.BMP"
```

```
STRINGTABLE LOADONCALL DISCARDABLE
BEGIN
```

```
2, "Logiciel de paramétrage ITI"
3, "Français"
4, "Anglais"
5, "Espagnol"
6, "Choix des fonctions:"
7, "configuration module par module"
8, "Paramétrage liaison série"
9, "Maintenance ITI"
10, "OK"
```

```
END
```

On peut indiquer
des paramètres
de chargement
en RAM

Les ressources relatives à une
même langue sont regroupées
par table

Chaque chaîne
de caractères a
un identifiant
numérique
unique

Chaque chaîne
est encadrée par
des guillemets

Fichiers de ressources

I - Le fichier texte (.rc) - suite

STRINGTABLE

BEGIN

2, "Logiciel de paramétrage ITI"

3, "Français"

4, "Anglais"

5, "Espagnol"

6, "Choix des fonctions:"

7, "configuration module par module"

8, "Paramétrage liaison série"

9, "Maintenance ITI"

10, "OK"

11, "Quitter"

END

STRINGTABLE

BEGIN

6551, "Control Box Setting software"

6552, "French"

6553, "English"

6554, "Spanish"

6555, "Functions Selection:"

6556, "Modul based setting"

6557, "PC serial COM setting"

6558, "Control box Maintenance"

6559, "OK"

6560, "Exit"

END

STRINGTABLE

BEGIN

13101, "Caja de Control Mando (CCM)"

13102, "Frances"

13103, "Ingles"

13104, "Espanol"

13105, "Eleccion de las funciones:"

13106, "Configuracion modulo por modulo"

13107, "Configuracion de la enlace serie del PC"

13108, "Maintinimiento de la CCM"

13109, "Validar"

13110, "Salidar"

END

+5

+5

+5

Des chaînes ayant la même signification dans des langues différents doivent « avoir » le même décalage (qui vaut 5 dans l'exemple ci - contre) par rapport à la première ressource de leurs tables respectives